


REEDSW. 5-240V DC/AC 100mA 10W 10M

Product Images



Omschrijving

De werking van een reedswitch is gebaseerd op magnetisme. In een behuizing met inert gas of met vacuüm bevinden zich twee dunne overlappende metalen reeds die onder invloed van een magnetisch veld naar elkaar toe worden getrokken. Wanneer het magnetisch veld van de zuiger de sensorpositie bereikt, bewegen de reeds naar elkaar toe. Hierdoor ontstaat er een contact en geeft de reedswitch een uitgangssignaal. Reedswitches zijn geschikt voor een spanning van 5 tot 230V en hebben een algemene levensduur van 20 – 50 miljoenschakelingen. Deze sensoren zijn niet beveiligd tegen overbelasting, verwisseling van polariteit en kortsluiting. Reedswitches zijn een efficiënte en economische oplossing voor het detecteren van de zuigerpositie.

Additional Information

EAN Code	8719426415870
Artikelnummer	KT-KT65R-10M
Omschrijving	Snoer 10 meter
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	70
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-10
Toebehoren cilinder	Reedswitch 2-polig (5 - 240 VDC/AC)
Merk	Kita
Vervangend product van	AM519000-10
Aansluiting	Draadeind
Draadlengte	10 meter
Max. schakelspanning	10W
Spanning	5-240V AC/DC